


Step 1. Numero di Serie e Check Code

Trascrivere il Numero di Serie e il Check Code che si trovano sull'involucro dello Shine-Lan e tenerli pronti a usarli secondo indicazioni dello Step 3



ShineLan Guida Rapida di Installazione

Per maggiori informazioni scaricare il manuale d'uso da <http://server.growatt.com>

T +86 755 2747 1942 F +86 755 2747 2131

E info@ginverter.com W www.growatt.com

Step 2. Connessione Elettrica


Rimuovere la piastrina di protezione della porta RS232 sull'inverter.

Se la porta RS-232 dell'inverter è come indicato in figura (1), mettere in "ON" il pin 1 del DIP switch, quindi inserire lo ShineLan direttamente sulla porta RS-232 dell'inverter e bloccare le viti

Se la porta RS-232 dell'inverter è come indicato in figura (2), rimuovere il piccolo tappo di gomma dallo involucro stagno dello ShineLan, quindi inserire lo ShineLan sulla porta RS-232 dell'inverter e bloccare le viti.

Quindi connettere lo ShineLan a un Router tramite il cavo rete.

Nota: Il router deve essere abilitato al servizio DHCP. Se non vi è chiaro cosa è DHCP si prega ripristinare nel router le impostazioni di fabbrica (Factory Setting)



Step 3. Registrazione

3.1 Registrazione dell'Account

Browser Web: <http://server.growatt.com>

Compilare le informazioni richieste seguendo il "prompt"

Nota: I campi "Data Logger SN" e "Data Logger verification code" della tabella qui di seguito riportata sono esattamente il "Numero di serie" e il "Check Code" che vi siete trascritti durante lo Step 1.

The 'Register' form includes fields for: User name, Password, Password repeat, Email, Data Logger SN (with annotation 'Inserire il Numero di serie dello ShineLan'), Data Logger verification code (with annotation 'Inserire il Check Code dello ShineLan'), Time zone, Language, and Validate code. A checkbox at the bottom indicates agreement to terms of use.

3.2 Creazione di un nuovo impianto

A. Accedere allo ShineServer e fare click su "New Plant" nella pagina principale per creare un impianto

A button labeled '+ New plant' with a sub-label 'Nome Impianto' (Plant Name) and a text input field.

B. inserire le informazioni impianto e salvare (Save)

The 'New plant' configuration form includes sections for: 1. Set installation info (Plant name, Installation date, System power), 2. Set location (Country, City, Time zone), 3. Set income formula (Capital income, Standard coal saved, CO₂ emission reduce, SO₂ emission reduce), 4. Set plant profile (Images of plant), and 5. Select data logger (with annotation 'Sposta lo ShineLan al riquadro di destra'). A 'Save' button is at the bottom.

3.3 Aggiunta di uno ShineLan

Nota: Se lo ShineLan è solo uno questo Step non è necessario

fare Click su "Setting" → "Device Management" → "Data logger" → "Add"

- Inserire il Numero di serie e il Check Code dello ShineLan
- Selezionare il proprio impianto e salvare (Save)

The 'Setting' menu is open to 'Data logger list'. The 'Add' button is highlighted. Below is a table with columns: No., SN, Alias, type. The first row shows '1', 'YU12345678', 'YU12345678', and 'ShineLan'.

The 'Data logger registration' form has fields for: Data logger SN (with annotation 'Inserire il Numero di serie dello ShineLan aggiunto'), Data logger security code, and Plant for the data logger (with annotation 'Inserire il Check Code dello ShineLan aggiunto'). 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.